

# Руководство по эксплуатации фонаря LS-ТТ65М

**Фонарь LS-ТТ65М** – это аккумуляторный фонарь с мощным регулируемым световым потоком.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЯ LS-ТТ65М

Основные технические характеристики				
Макс. мощность	20 Вт			
Режим мощности	Турбо	Основной	Экономичный	Минимальный
Время работы (при использовании акк. 5000 мАч)	2ч	2ч 30мин	5ч	9ч 30мин
Вес	358 г – только фонарь, 549 г - с аккумуляторами 26650			
Размер	Длина - 227 мм, диаметр корпуса – 34 мм, диаметр головной части – 60 мм			
Элементы питания	Аккумуляторы Li-ion (2x26650)			
Материал корпуса	Авиационный алюминий (авиаль), устойчив к коррозии			
Водозащищенность	IP67			
Индикация	Цветовой индикатор заряда элементов питания			
Угол луча	13,5°			
Дальность луча	255 м			
Температура света	3729 К			
Световой поток	1422 лм			
Сила света	16317 кд			



## ПИТАНИЕ ФОНАРЯ

Фонарь может работать от 2 аккумуляторов типоразмера 26650. Максимальная мощность и время работы фонаря достигается при использовании аккумуляторов ёмкостью 5000 мАч.



## РЕЖИМЫ РАБОТЫ ФОНАРЯ

Фонарь LS-ТТ65М имеет 4 режима работы: турбо, основной, экономичный и минимальный. Включение и переключение режимов работы осуществляется путем кратковременного нажатия на кнопку включения фонаря. Режимы меняются в

следующем порядке: основной, экономичный, минимальный. Для включения турбо режима необходимо нажать и удерживать кнопку включения 3 секунды.

В режиме полной мощности светодиод выделяет значительную энергию в виде тепла, что приводит к нагреву фонаря – это нормально. Будьте осторожны с горячим корпусом фонаря: используйте защитные перчатки либо переключайте фонарь в экономичный режим с целью его охлаждения.

## **ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

Зарядное устройство для аккумуляторов типоразмера 26650 работает от сети напряжением от 100 до 240 Вольт. Зарядное устройство позволяет заряжать один или два аккумулятора одновременно.

Индикатором процесса зарядки служит светодиод:

- красный свет сигнализирует о процессе зарядки;
- зеленый свет сигнализирует о завершении процесса зарядки.



Полностью разряженный аккумулятор заряжается за 8-12 часов.

## **ИНДИКАТОР ФОНАря**

Фонарь LS-TT65M имеет индикатор заряда элементов питания. Индикатор размещен вокруг кнопки включения фонаря.

По мере снижения заряда элементов питания цвет индикатора изменяется в следующем порядке: зеленый, оранжевый, красный, мигающий красный.

## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ - Фонарь LS-ТТ65М**

### **1. Основные технические данные**

Основные технические данные приведены в разделе «Технические характеристики» Руководства по эксплуатации (далее РЭ).

### **2. Сведения о приемке:**

### **3. Указание мер безопасности**

- Фонарь безопасен в эксплуатации.
- Для зарядки аккумулятора используйте только штатное зарядное устройство.

### **4. Правила транспортирования и хранения**

- Изделия транспортируются любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
- Изделия в упаковке или без неё допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- Не допускается хранение фонаря более 6 месяцев без подзарядки аккумуляторов. После 6 месяцев хранения необходимо подзарядить аккумуляторы.

### **5. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня передачи покупателю. Изготовитель гарантирует нормальную работу фонаря в течение гарантийного срока в случае соблюдения правил хранения и эксплуатации. Срок службы изделия не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Страна происхождения товара: Российская Федерация.

**«Сила Света МЧС»**

ИП Осипова Е. С., ИНН 780108315711, ОГРН 312784724900440  
Телефон: (812) 244 68 24, сайт: [www.sila-s.ru](http://www.sila-s.ru), email: [office@silas.ru](mailto:office@silas.ru)  
г. Санкт-Петербург